複数税率(軽減税率)対応

設定手順書

BT-4000

10月1日以降実施版 《予約設定ではありません》

2019 年 9 月 カシオ計算機株式会社

1. はじめに

この設定手順書は、予約設定手順書ではありません。

10 月 1 日の新消費税施行日以降に、複数税率(軽減税率)の設定を実施される お客様向けの設定手順書となります。設定を実施した時点で、設定内容が反映されます。

2. 税率を設定する

軽減税率対応のため、以下の通り税テーブルを設定します。

(税テーブル3、税テーブル4を軽減税率用のテーブルとして使用します)

No.	税テーブル	税タイプ	税率	備考
1	税1テーブル	内税	10%	通常税率(10%)用
2	税 2 テーブル	外税	10%	通常税率(10%)用
3	税3テーブル	内税	8%	軽減税率(8%)用
4	税4テーブル	外税	8%	軽減税率(8%)用

《操作手順》

① 「モード」→「設定 3」とタッチします。

10(0) 0.0	2 000002	UZ POEL	1			(1)	
					÷	- ٢	
			0	登録	戻	レジャマイナス	
			↑	設定1	設定2	設定3	
			↓ 次	設定4	設定5	設定6	
C X/B	時中止	担当者	面切替	設定11	設定12	設定13	設定16
7 8) 🤋	#/替	[部門]				
4 5	6	[取弓]]	[締め]	点検	精算	77-9*+-	
1 2		- 小	*				
0 00	$\mathbf{\tilde{\mathbf{O}}}$	現	⁄預	インラインX集計	イバラインZ集計	オ−トフ°ログラム	CFカート *
	C X/E 7 8 4 5 1 2 0 00	C X/目時 訂正 7 8 3 4 5 6 1 2 3 0 00 .	C X/日時 訂正 担当者 7 8 3 #/皆 4 5 6 [取引] 1 2 3 小 0 00 . 現	日 日 7 3.32 00000 C/F9311 「前 「 」 」 べ 」 べ 「 」 」 べ べ 「 」	日 日 7 8.32 00002 にプロとす 日 日 7 8.32 00002 にプロとす 日 日 7 8.32 00002 にプロとす 日 日 7 8.32 1 日 日 7 8.32 1 日 日 7 8.3 1 日 日 7 8.1 1 日 1	H 1 1 2 3.2 0000 2 17 1941 アイン・ T	C X/目時 可圧 担当者 面切距 F (第四) F (11) F (12) F (

②「4. レジ機能の設定」をタッチします。

2016年 7月31日(日) 8:55 000002 レシート発行							メニ	(1) – L		
P03 担当-	P03 担当-A							PLU0030	PLU0040	PLU0050
		-0 cm c			0	PLU0009	PLU0019	PLU0029	PLU0039	PLU0049
1.商	品設定	設定さ	5		前	PLUCOOB	PLU0018	PLUD028	PLU0038	PLU0048
2.担 3.条	当者設定 への設定	2			╧	PI 110007	PL UND17	PI 110027	PI 1100.37	PL 110047
4.13*機能の設定			↓ 	PLUDDOC						
24114770	~	V /Dat	Noi 訂正	"官定" +日业来		1 200000	100010	100020	1 200030	100040
5虫市1月年10水 1年(作	$\overline{}$		<u>Ф</u>			PLUUUUS	PL00015	PLUUU25	PLUUU35	PLUUU45
ガイド	7	8	9	#/替	[879]	PLU0004	PLU0014	PLU0024	PLU0034	PLU0044
領収書	4	5	6	[取引]	[締め]	PLU0003	PLU0013	PLU0023	PLU0033	PLU0043
戻 □		2	3	小	! †	PLU0002	PLU0012	PLUD022	PLU0032	PLU0042
モード	0	00	\bigcirc	現	⁄預	PLU0001	PLUO011	PLU0021	PLU0031	PLUOO41

2016年7月31日(日) 5:05 00000	12 しリート発行			×-			
P03 担当-A			PLU0010	PLU0020	PLU0030	PLU0040	PLU0050
い。構成の設定		0	PLU0009	PLU0019	PLU0029	PLU0039	PLU0049
1.全体設定		N ↑	PLUODOB	PLU0018	PLU0028	PLU0038	PLU0048
2.祝率テーフ*ル 3.リスト	2.税率テーブル 3.リスト			PLU0017	PLU0027	PLU0037	PLU0047
4.ミックス&マッチ 戻る N	4.ミックス&マッチ 戻る No指定				PLU0026	PLU0036	PLU0046
強制解除 C ×/日時 訂正 中止	担当者	面切替	PLU0005	PLU0015	PLU0025	PLU0035	PLU0045
操作 ガイド 7 8 9	#/替	[音即9]	PLU0004	PLU0014	PLUDO24	PLUOD34	PLUOO44
領収書 4 5 6	(取引)	[締め]	PLU0003	PLU0013	PLU0023	PLU0033	PLU0043
展 1 2 3) 小 :	+	PLU0002	PLU0012	PLU0022	PLU0032	PLU0042
₹- ド 0 00 .	10 . 現/預		PLU0001	PLU0011	PLU0021	PLU0031	PLU0041

③ 「2. 税率テーブル」をタッチします。

④ 税テーブル1 ~ 税テーブル4 の税率・税タイプ・端数処理を設定し <決定>
 をタッチします。

2019年 8月12日(月) 22:14	000002 レシート発行	×	=_=_(1)		
P03		1	党率テーブル		
担当-A		税テーブル1		前	
	0	税947°	内税 🛛	↑.	
レジで機能の	設定	田士	外税 □		
		が完全	IU (加始末) ■		
		2850.729±	切捨て口		
			切上げ ロ		
		税テーブル2			
鋤/解除 C X/日時	訂正 担当者 面切替	税947°	内税 🗆		
		XM ntm	外税 ■		
	9 #/替 [部門]	代4年 3世期1月1日	10- 加始末 3. ■		
	6 [取引] [締め]	ABOUNDAE	切捨て口		
			切上げ ロ		
展 1 2 2	3 小 計	税テーブル3		•	
T-K O	TB / 10	税977°	内税 ■	次	
		展る	決定		
税				私	は家テーフ*
·····	+/ / W	_		עזי	6-4-7 7
税947°		内税 ■			
		外税 🗆	税テーフ	l°⊪3	
税率		10%	税	.917°	
端数処理	四推	孟入 ■			
]捨て □	税	率	
切		〕上(プロ	立耑	数処理	
税テーブル2			_		
税947°		内税口			
1H at		外税 ■	税テーフ	י~µ4 תע⊐פ	
祝楽	m+4	1U% בדו ∎	- 朽 л	,71 /*	
4前女义义上7里	四招 		税	率	
	9. म		- 151 立 法) 数処理	
税テーブル3	,,				
税947°		内税 ■			

切捨て □ 切上げ □

内税 □ 外税 ■ 昭捨五入 ■ 切捨て □ 切上げ □ ■ 税テーブル1の設定

「通常税率(10%)用:内税」の税テーブルです。

税タイプ	内税
税率	10%
。 1993年1月11日	四捨五入 / 切捨て / 切上げ
师奴处归生	何れかを設定

税テーブル1	
税947°	内税 ■
	外税 🗆
税率	10%
端数処理	四捨五入 🔳
のずれかを選択 一	切捨て 口
	切上げ ロ

■ 税テーブル2の設定

「通常税率(10%)用:外税」の税テーブルです。

税タイプ	外税
税率	10%
1997年1月1日 1997年1月1日	四捨五入 / 切捨て / 切上げ
小女X 20 里	何れかを設定

内税 🗆
外税 ■
10%
四捨五入 🔳
切捨て 口
切上げ ロ

■ 税テーブル3の設定

「軽減税率(8%)用:内税」の税テーブルです。

税タイプ	内税		
税率	8%		
进步加田	四捨五入 / 切捨て / 切上げ		
·m女X火山主	何れかを設定		

2.0	
税テーブル3	
税947°	内税 ■
	外税 🗆
税率	8%
端数処理	四捨五入 ■
いずれかを選択 一	切捨て 口
	切上げ ロ

■ 税テーブル4の設定

「軽減税率(8%)用:外税」の税テーブルです。

税タイプ	外税
税率	8%
治出米石加工田	四捨五入 / 切捨て / 切上げ
师致处理	何れかを設定

内税 🗆
外税 ■
8%
四捨五入 🔳
切捨て 口
切上げ 口

3. PLU の単価と課税方式を設定する

《操作手順》

① 「モード」→「設定 3」とタッチします。



②「1. 商品設定」をタッチします。

2016年 ·	用加日に日	1) 8:55	000002	レット発行	1		×-	(I)		
P03 担当-	-A					PLU0010	PLU0020	PLU0030	PLU0040	PLU0050
		設定3	3		0	PLU0009	PLU0019	PLU0029	PLU0039	PLU0049
1.商 2 切	品設定				 ↑	PLUCOOB	PLU0018	PLU0028	PLU0038	PLUOO48
2.1回 3.各	当11100 キーへの設定	Ē				PLU0007	PLU0017	PLUDO27	PLU0037	PLU0047
4.19	*機能の設	Æ	No	指定	次	PLUOOO6	PLU0016	PLU0026	PLU0036	PLU0046
強制解除	С	X/日時	訂正中止	担当者	面切替	PLU0005	PLU0015	PLU0025	PLU0035	PLU0045
操作 ガイド	7	8	9	#/替	[879]	PLU0004	PLU0014	PLU0024	PLU0034	PLU0044
領収書	4	5	6	[取引]	[締め]	PLU0003	PLU0013	PLU0023	PLU0033	PLU0043
戻		2	3	小	#	PLU0002	PLU0012	PLU0022	PLU0032	PLU0042
€−ド	0	00	\bigcirc	現	⁄預	PLU0001	PLU0011	PLU0021	PLU0031	PLU0041

③「1. 一括設定」をタッチします。

2019年 8	3月14日(7)	<) 0:03	000002	レジト発行	ř .		×=	.a-(1)		
P03 担当-	-A					PLU0010	PLU0020	PLU0030	PLU0040	PLU0050
		商品封	/定		0	PLU0009	PLU0019	PLU0029	PLU0039	PLU0049
1	括設定				<u>H∪</u>	PLUCOOB	PLU0018	PLU0028	PLU0038	PLUOD48
2.17	が設定 分設定					PLU0007	PLU0017	PLU0027	PLU0037	PLU0047
	戻る		No	摍定	_ 次	PLU0006	PLU0016	PLU0026	PLU0036	PLUOD46
強制解除	С	X/日時	訂正 中止	担当者	面切替	PLUCOOS	PLU0015	PLU0025	PLU0035	PLUOD45
操作 ガイド	7	8	9	#/替	[音[]]	PLU0004	PLU0014	PLU0024	PLU0034	PLU0044
領収書	4	5	6	〔取弓 〕	[締め]	PLU0003	PLU0013	PLU0023	PLU0033	PLUOD43
戻		2		小	#	PLU0002	PLU0012	PLU0022	PLU0032	PLUOD42
τ−ド			Ò	現⁄	⁄預	PLU0001	PLU0011	PLU0021	PLU0031	PLU0041

2019年 9月14日(土) 23:4	4 000003	レット発行	ī		×-	L=(1)		
P03 担当-A				PLU0010	PLU0020	PLU0030	PLU0040	PLU0050
	設定		0	PLUCOOS	PLU0019	PLU0029	PLU0039	PLU0049
1.PLU			1 	PLU0008	PLU0018	PLU0028	PLU0038	PLU0048
2.PLU Znd単1曲 3.サ7°音即引				PLU0007	PLU0017	PLU0027	PLU0037	PLU0047
4.部門 戻る	No	指定	次	PLUCOOG	PLU0016	PLU0026	PLU0036	PLU0046
	時中止	担当者	面切替	PLU0005	PLU0015	PLU0025	PLU0035	PLU0045
操作 ガイド 7 8		#/챰	[音][辞]]	PLU0004	PLUOO14	PLUOO24	PLUOO34	PLUOD44
領収書 4 5	6	[取引]	[締め]	PLU0003	PLU0013	PLU0023	PLU0033	PLU0043
展 1 2	3	小	8+	PLU0002	PLU0012	PLU0022	PLU0032	PLU0042
₹-K 0 00		現	⁄預	PLU0001	PLU0011	PLU0021	PLU0031	PLU0041

④ 「1. PLU」をタッチします。

⑤ 設定をする PLU をタッチします。
 例として「PLU0001」の単価と課税方式を変更する操作で説明します。
 「PLU0001」をタッチします。

2019年 9月14日(土) 23:46	000003 レシート労	衍	۲۵۰۰ ×	- (1)	
P03			PL	.U	
担当-A			1.PLU0001		前
		0	2.PLU0002		
一括設定	Ê		3.PLU0003		Ľ
			4.PLU0004		
			5.PLU0005		
			6.PLU0006		
			7.PLU0007		
			8.PLU0008		
	訂正 相当表	: 面切替	9.PLU0009		
			10.PLU0010		
	g #/2	[倍 閉 号]	11.PLU0011		
	\ge		12.PLU0012		
領収書 4 5 1	6 【取引] [締め]	13.PLU0013		
	$\prec =$		14.PLU0014		
展 1 1 2 1	3 /	h #	15.PLU0015		Ļ
		0 /2%	16.PLU0016		次
		見/ 撰	戻る	No指定	1

2019年 9月14日(土) 23:51 000003	しいト発行	1	(1) <u> </u>				
P03			PLU0001				
担当-A			名称	PLU0001	前		
		0	ランダンムコートン	000000			
一括設定			単位個数	0			
			単価	ə100			
			単品現金売り	いいえ			
			ポイント対象にする	(ដ()			
			単価0円での登録ができる	いいえ			
			マイナス単価登録ができる	いいえ			
確制解除 C X/日時 訂正	相当者	面切替	ハッシュ品目にする	いいえ			
			」「戻」モードでの操作ができる	(ສູເງ			
操作 7 8 9	#/替	[部門]	「登録」モードでの操作ができる	(ສູເງ			
			」消費税の課税方式	消費税1			
領収書 4 4 5 4 6	[取弓]	[締め]	奉仕料の計算をする	(よし)			
			品番PLUにする	いいえ			
	小	it	入力できる最大金額の桁数	0			
		/ 3百	入力できる最小金額の桁数	0	次		
	- 現/	, 1,ă	戻る	決定			

⑥ PLUの単価と課税方式を設定します。

■単価の設定

テンキー(赤い破線の囲み部)で単価を入力し、「単価」設定部(青い囲み部)を タッチします。

■課税方式の設定

「消費税の課税方式」設定部(緑の囲み部)をタッチするごとに、"消費税 1 → 消費税 2 → 消費税 3 → 消費税 4 → 非課税 "と課税方式が変わるので、設定 する課税方式を選択します。課税方式は以下の通りです。

課税方式	税率	税種				
消費税 1	10%	内税				
消費税 2	10%	外税				
消費税 3	8%	内税				
消費税 4	8%	外税				
非課税	非課税					

設定が終了したら <決定> (赤い囲み部)をタッチします。

PO3 担当-A	PLU			
#日当—A	PLU			
	1.PLU0001	前		
0	2.PLU0002			
一括設定	3.PLU0003	Т		
	4.PLU0004			
	5.PLU0005			
	6.PLU0006			
	7.PLU0007			
	8.PLU0008			
路制解除 C X / 中時 訂正 相当者 面切器	9.PLU0009			
	10.PLU0010			
	11.PLU0011			
	12.PLU0012			
領収書 4 5 6 [取引] [締め]	13.PLU0013			
	14.PLU0014			
展 1 🗙 2 🗙 3 】 小計	15.PLU0015	÷		
T 1 / 2	16.PLU0016	次		
	戻る No指定			

⑦ 以下画面に戻ります。他の PLU を設定する場合は、手順 ⑤ (6/30 ページ)、
 手順 ⑥ (7/30 ページ)の手順で設定を繰り返します。

⑧ 全ての設定が終了したら <戻る> をタッチします。

2019年 9	明14日(土	23:46	000003	レジート発行	Ţ	メニュー(1)				
P03						P	LU			
担当-	-A					1.PLU0001		前		
					0	2.PLU0002				
		一括	設定			3.PLU0003		Ľ		
						4.PLU0004				
						5.PLU0005				
						6.PLU0006				
						7.PLU0007				
						8.PLU0008				
確制確認金	C	X / EBB	訂正	相当者	而切替	9.PLU0009				
			<u>- 4E</u>			10.PLU0010				
操作		8	9	#/替	[音即号]	11.PLU0011				
	\ge	\ge	\ge			12.PLU0012				
領収書	(4)	(5)	6	[取弓]]	[締め]	13.PLU0013				
	\ge	\ge	\asymp			14.PLU0014				
戻	(1)	2	з	小	8+	15.PLU0015		H		
T _ K	$\mathbf{\tilde{\mathbf{A}}}$		\leq		/38	16.PLU0016		次		
				576/	, 1M	戻る	No指定			

4. 部門の単価と課税方式を設定する

《操作手順》

① 「モード」→「設定 3」とタッチします。

2016年 7	7月31日(E) 8:52	000002	レット発行	T	メニュー(1)						
							÷-	- F				
担当-	-A											
					0	登録	戻	レシ。マイナス				
					前	-						
					↑	設定1	設定2	設定3				
					↓ 次	設定4	設定5	設定6				
強制解除 	С	X/日時	町正中止	担当者	面切替	設定11	設定12	設定13	設定16			
操作 ガイド	7	(8)	(9)	#/替	[部門]]							
領収書	4	5	6	[取引]	[締め]	点検	精算	₹ ? -?°+-				
展		2	3	小	*							
τ−ド			$\check{}$	現	/預	インラインX集計	んうわZ集計	オ−トフ°ログラム	CFカート »			
		-										

②「1. 商品設定」をタッチします。

20164	月町日に	1/ 8:00	000002	レジート9元()	1		~-	. <u>_</u> _(I)		
P03 担当-	A					PLU0010	PLU0020	PLU0030	PLU0040	PLU0050
		設定の	3		0	PLU0009	PLU0019	PLU0029	PLU0039	PLU0049
1.商	品設定	0.02			 ↑	PLUCOOB	PLU0018	PLU0028	PLU0038	PLUOO48
3.各	ヨ 自政止 キーへの設定	È				PLU0007	PLU0017	PLU0027	PLU0037	PLU0047
4.19	*機能の設	定 	No	諚	次	PLUOOO6	PLU0016	PLU0026	PLU0036	PLU0046
強制解除	С	X/日時	訂正 中止	担当者	面切替	PLU0005	PLU0015	PLU0025	PLU0035	PLU0045
操作 ガイド	7	8	9	#/替	[879]	PLU0004	PLU0014	PLU0024	PLU0034	PLU0044
領収書	4	5	6	[取引]	[締め]	PLU0003	PLU0013	PLU0023	PLU0033	PLU0043
戻		2	3	小	#	PLU0002	PLU0012	PLU0022	PLU0032	PLU0042
モード	0			現	⁄預	PLU0001	PLUO011	PLUDO21	PLU0031	PLUOO41

③「1.一括設定」をタッチします。

20134 8	5月14日 (小	() 0:03	000002	レンテトアモイ、			~-	- <u>1</u> -(1)		
P03 担当-	-A					PLU0010	PLU0020	PLU0030	PLU0040	PLU0050
		商品調	₽°Ê		0	PLU0009	PLU0019	PLU0029	PLU0039	PLU0049
1	括設定	10000			1	PLUOOOB	PLU0018	PLU0028	PLU0038	PLUOD48
3.部	7 設定 分設定					PLU0007	PLU0017	PLU0027	PLU0037	PLU0047
	戻る		No	搄定	次	PLUOOOG	PLU0016	PLU0026	PLU0036	PLUOD46
強制解除	С	X/88	ました。 第二日 日上	担当者	面切替	PLU0005	PLU0015	PLU0025	PLU0035	PLU0045
操作 ガイド	7	8	9	#/替	[音序9]]	PLU0004	PLU0014	PLU0024	PLU0034	PLU0044
領収書 	4	5	6	〔取弓1〕	[締め]	PLU0003	PLU0013	PLU0023	PLU0033	PLU0043
戻 □	1	2		小	: †	PLU0002	PLU0012	PLU0022	PLU0032	PLU0042
τ−ド	0	00		現	⁄預	PLU0001	PLU0011	PLU0021	PLU0031	PLU0041

2019年 9月15日(日) 0:24	000005			L(1)				
P03 担当-A				PLU0010	PLU0020	PLU0030	PLU0040	PLU0050
	4定		0	PLU0009	PLU0019	PLU0029	PLU0039	PLU0049
1.PLU	~~~		<u>₩</u>	PLUCOOB	PLU0018	PLU0028	PLU0038	PLU0048
2.PLU Zhd単1曲 3.サ7*音即門				PLU0007	PLU0017	PLU0027	PLU0037	PLU0047
4.音呼 戻る	No:	指定	次	PLUOOOG	PLUOO16	PLU0026	PLU0036	PLU0046
	- 訂正 中止	担当者	面切替	PLU0005	PLU0015	PLU0025	PLU0035	PLU0045
操作 7 8	9	#/替	[音][辞]]	PLU0004	PLUOO14	PLUOO24	PLUOO34	PLUOD44
領収書 4 5	6	[取引]	[締め]	PLU0003	PLU0013	PLU0023	PLU0033	PLU0043
展 1 2	3	小	81	PLU0002	PLU0012	PLU0022	PLU0032	PLU0042
₹- F 0 00		現	⁄預	PLU0001	PLU0011	PLU0021	PLU0031	PLU0041

④ 「4. 部門」をタッチします。

⑤ 設定をする部門をタッチします。
 例として「部門 001」の単価と課税方式を変更する操作で説明します。
 「部門 001」をタッチします。

2019年 9月15日(日) 0:25 000005	レット発行	ī	×드ュ	-(1)	
P03			音	P9	
担当-A			1.音牌9001		前
		0	2.音障門002		H
一括設定			3.音牌9003		T
			4.音牌9004		
			5.音牌9005]
			6.音牌9006]
			7.音障9007		
			8.音障り008		
	相当考	面切替	9.音牌9009		
			10.音牌9010		
	#/替	[音称9]]	11.音牌9011]
			12.音障門012		
領収書 4 5 6	[取弓]]	[締め]	13.音牌9013		
			14.音厚門014		
	小	<u>*</u> +	15.音牌9015		Ľ
	***	/75	16.音即9016		次
	現	719	戻る	No指定	1

2019年:]/ U∙3U	000005	レソート発行	J	×_i=(i)		
P03						音7月001		
担当-	-A					名称	音即9001	前
					0	単位個数	0	
		一括調	設定			単価	a500	
						単品現金売り	いいえ	
						ポイント対象にする	(よい	
						単価0円での登録ができる	いいえ	
						マイナス単価登録ができる	いいえ	
						ハッシュ品目にする	いいえ	
確制解除	С	X/日時	訂正	相当者	面切替	「戻」モードでの操作ができる	(まし)	
			甲止			」「登録」モードでの操作ができる	ろ (t()	
操作	$\overline{7}$		9	#/替	[部門]	消費税の課税方式	消費税3	
	\ge	\ge	X			1 奉仕料の計算をする	(まい	
領収書	(4)	(5)	6	[取弓]]	[締め]	小数点付き単価にする	いいえ	
	\times	\ge	\asymp			入力できる最大金額の桁数	0	
戻	(1)	2	3	小	計	入力できる最小金額の桁数	0	
т	\sim	\sim	\geq	18	/ 35	リンク先り〝ルーフ°	いり7無し	次
r			·	現/	(1)〕月	戻る	決定	

⑥ 部門の単価と課税方式を設定します。

■単価の設定

テンキー(赤い破線の囲み部)で単価を入力し、「単価」設定部(青い囲み部)を タッチします。

■課税方式の設定

「消費税の課税方式」設定部 (緑の囲み部)をタッチするごとに、"消費税 1 → 消費税 2 → 消費税 3 → 消費税 4 → 非課税 "と課税方式が変わるので、設定 する課税方式を選択します。

課税方式	税率	税種
消費税 1	10%	内税
消費税 2	10%	外税
消費税 3	8%	内税
消費税 4	8%	外税
非課税	非副	果税

設定が終了したら <決定> (赤い囲み部)をタッチします。

20134-3/1130(0) 0:23 000003	P2 P2611	~	(1)	
P03		音昂	P9	
担当-A		1.音障罚001		前
	0	2.音障門002		-
一括設定		3.音牌9003		-11
		4.音牌9004		
		5.音牌9005		
		6.音障9006		
		7.音障9007		
		8.音障鬥008		
	相当者 面切替	9.音降9009		
		10.音牌9010		
	#/替 [部門]	11.音降9011		
		12.音降門012		
領収書 4 X 5 X 6 】	[取弓] [締め]	13.音降門013		
		14.音降門014		
	小計	15.音厚9015		H
	18 /35	16.音牌9016		次
	INC IR	展る	No指定	

⑦ 以下画面に戻ります。他の部門を設定する場合は、手順 ⑤(10/30ページ)、
 手順 ⑥(11/30ページ)の手順で設定を繰り返します。

⑧ 全ての設定が終了したら <戻る> をタッチします。

2019年 9月15日(日) 0:25 000005	しいト発行	T	メニュ・	-(1)	
P03				۳9	
担当-A			1.音牌9001		前
		0	2.音牌9002		
一括設定			3.音牌9003		T
			4.音降9004		i
			5.音牌9005		
			6.音牌9006		
			7.音障9007		
			8.音障9008		
	相当者	而切替	9.音牌9009		
			10.音牌9010		
操作 7 8 9	#/替	[音称9]]	11.音牌9011		
			12.音障門012		
領収書 4 4 5 4 6	[取弓]	[締め]	13.音牌9013		
			14.音降門014		Ļ
	小	<u></u>	15.音牌9015		H
	I.H.	/35	16.音牌9016		次
	590	, la	戻る	No指定	

5. スキャニング PLU の単価と課税方式を設定する

《操作手順》

① 「モード」→「設定 3」とタッチします。

2016年「	7月31日(E	3) 8:52	000002	レット発行	J		メニュー	(1)		
						±−ド				
担当-	A									
					0	登録	戻	Lジ [®] マイナス		
					前					
					↑					
						設定1	設定2	設定3		
					Ļ					
					次	設定4	設定5	設定6		
7公牛()各刀尺全	C		訂正	tg 노노	ありまた					
			<u>中止</u>			設定11	設定12	設定13	設定16	
操作 ガイド	7	8	9	#/替	[部門]]	-				
	\succeq	\ge	\asymp							
領収書	4	5	6	[取引]	[締め]	点梗	精具	v7-9"+-		
戻				小	計 計					
	$\mathbf{\mathbf{x}}$	Y	y			心が集計	インラインZ集計	オートフ°ロク*ラム	CFカート [×]	
モード	0		(.)	現	⁄預					

②「1. 商品設定」をタッチします。

2016年 7	/月31日(日) 8:55	000002	レット発行	1		×-	(I)		
P03 担当-	A					PLU0010	PLU0020	PLU0030	PLU0040	PLU0050
		設定の	3		0	PLU0009	PLU0019	PLU0029	PLU0039	PLU0049
1.商	品設定				 ↑	PLUCOOB	PLU0018	PLUD028	PLU0038	PLUOO48
Z.担 3.各·	当者設定 キーへの設定	Ē				PLU0007	PLU0017	PLUDO27	PLU0037	PLUO047
4.レジ	4.L9 [*] 機能の設定 No指定 次					PLUOOOG	PLUO016	PLU0026	PLU0036	PLUO046
強制解除	С	X/日時	訂正 中止	担当者	面切替	PLU0005	PLU0015	PLU0025	PLU0035	PLU0045
操作 ガイド	7	8	9	#/替	[8699]	PLU0004	PLU0014	PLU0024	PLU0034	PLU0044
領収書	4	5	6	[取引]	[締め]	PLU0003	PLU0013	PLU0023	PLU0033	PLU0043
戻		2	3	小	#	PLU0002	PLU0012	PLU0022	PLU0032	PLU0042
€−ド				現	⁄預	PLU0001	PLU0011	PLU0021	PLU0031	PLU0041

③「1.一括設定」をタッチします。

2019年8	3月14日(水	O U:U3	000002	レジート発行	ſ		×=	(1)		
P03 担当-	-A					PLU0010	PLU0020	PLU0030	PLU0040	PLU0050
		商具製	v÷		0	PLU0009	PLU0019	PLU0029	PLU0039	PLU0049
1	括設定				<u>₩</u>	PLU0008	PLU0018	PLU0028	PLU0038	PLUOD48
2.17	が設定 分設定					PLU0007	PLU0017	PLU0027	PLU0037	PLU0047
Fac No指定 次				 次	PLUODOG	PLU0016	PLU0026	PLU0036	PLUOD46	
強制解除	С	X/日時	訂正 中止	担当者	面切替	PLU0005	PLU0015	PLU0025	PLU0035	PLUOD45
操作 ガイド	7	8	9	#/替	[音序9]]	PLU0004	PLU0014	PLU0024	PLU0034	PLU0044
領収書	$\overbrace{4}$	5	6	[取引]	[締め]	PLUCOCI	PLU0013	PLU0023	PLU0033	PLUOD43
戻		2	3	小	. 計	PLU0002	PLU0012	PLU0022	PLU0032	PLU0042
τ−ド	Ŏ		$\mathbf{\tilde{\mathbf{O}}}$	現⁄	⁄預	PLU0001	PLU0011	PLU0021	PLU0031	PLU0041

20101 0/1102 (2) 0/10	000011							
P03 担当-A				PLU0010	PLU0020	PLU0030	PLU0040	PLU0050
——折該							PLU0039	PLU0049
3.47*音即門			↑	PLUODO8	PLU0018	PLU0028	PLU0038	PLU0048
5.2#+=>//*				PLU0007	PLU0017	PLU0027	PLU0037	PLU0047
6.9~10か959年-設定 戻る	6.9°ルクト9ッチー設定 戻る No指定				PLU0016	PLUOO26	PLU0036	PLUOD46
	訂正中止	担当者	面切替	PLU0005	PLU0015	PLU0025	PLU0035	PLU0045
	9	#/替	[音][9]]	PLUODO4	PLU0014	PLU0024	PLU0034	PLUOD44
	6	[取弓]	[締め]	PLU0003	PLU0013	PLU0023	PLU0033	PLU0043
	3	小	8†	PLU0002	PLU0012	PLU0022	PLU0032	PLU0042
€-K 0 00		現	⁄預	PLU0001	PLU0011	PLU0021	PLU0031	PLU0041

④ 「5. スキャニング」をタッチします。

⑤ 「2. ダイレクトメンテナンス設定」をタッチします。

20134 3/3138(8) 0.47	000011	レノードナモイリ			<u>^-</u>	- <u>1</u> -(1)			
P03 担当-A	P03							PLU0040	PLU0050
Z#+2`27°		PLU0009	PLU0019	PLUDO29	PLU0039	PLU0049			
1.パッチメンテナンス設定			1 ¹¹		PLU0008	PLU0018	PLU0028	PLU0038	PLU0048
2.7 10/FX/17/2設定 3.NFPX/77/2設定					PLU0007	PLU0017	PLU0027	PLU0037	PLU0047
4.h [*] ・fX)ファフ)フҟl分設定 戻る	4.h*ッチメリテナリス部分設定 戻る Not指定				PLU0006	PLU0016	PLU0026	PLU0036	PLU0046
	訂正 中止	担当者	面切替	\$	PLU0005	PLU0015	PLU0025	PLU0035	PLUO045
	9	#/替	[音閉門]	PLU0004	PLU0014	PLU0024	PLU0034	PLUO044
領収書 4 5	6	[取弓]	[締め]	PLU0003	PLU0013	PLU0023	PLU0033	PLUO043
展 1 2	展 1 2 3 小 計				PLU0002	PLU0012	PLU0022	PLU0032	PLU0042
t-k 0 00		現/	預		PLU0001	PLU0011	PLU0021	PLU0031	PLU0041

⑥ 以下画面となるので、設定変更をする商品のバーコードをスキャンします。
 青い囲み部にスキャニングコード(バーコード)と、設定されてる商品名が表示さるていることを確認し<
 追加/訂正>をタッチします。

2019年 9月15日(日) 0:50 000011 いっか発行 PC3 日当ーム	メニュー(1) ディル外メバナンス設定		単価面選択	1st 🔳
<u>ک جناعت میں محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محم</u>	単価面離状 1st ■ 前 2nd □ 3rd □			2nd 🗆
単価面を選択してスキャナーでスキャンするかスキャニングコード を入力して(スキャングコードンキーにターチして下さい。	Zキ+ニンク゚コード 名称	Γ		3rd 🗆
終了キーにタッチすると全ての商品の設定を確定して スキャニングPLUの設定を終了します。			スキャニンク゛コート゛	#4902011731118
			名称	ว ่มงหวัสงปัง
操作 7 8 9 #/替 話門				
展 1 2 3 小計	⊒	2		
	▲ 終了 追加/訂正 削除			

⑦ スキャニング PLU の単価と課税方式を設定します。

2019年 9	9月15日 (E]) 1:09	000011	レシート発行	Ţ	メニ	д — (1)			
P03						#4902011731118	訂正 ウェットティッシュ			
担当-	-A					名称	ל <u>י</u>	:ットティッシュ 前		
					0	単位個数				
		9°イレクトメン:	テレス設定 しょうしん			単価 03				
既存の	商品です!					消費税の課税方式		消費税1		
 設定の	変更を行い	います。			. II	奉仕料の計算をする		(よい		
設定を 	確定する場	易合に(は決) と設定を務	定キー(こタッチ タをせずに	して下さい 声度検索	,∖。 Æ	リンク先グルーフ°		リンク無し		
画面を:	表示します	t.			ĸ	507先音 昭 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9				
						リンク先サブ音即門		ワンワ無し		
確制解除	С	X/日時	訂正	相当者	面切替	ポイント対象にする		はい		
						単価0円での登録が	できる	いいえ		
操作	$\overline{7}$	8	9	#/替	[音即]]	マイナス単価登録ができ	3	いいえ		
	\ge	\leq	\mathbb{X}			/ ハッシュ品目にする		いいえ		
領収書	(4)	(5)	6	[取弓]	[締め]	Zキ+ニングPLUの単価変	更ができる	いいえ		
	\ge	\ge	\asymp			Zキ+ニングPLUの乗算登	録ができる	(はいし		
戻	$\begin{pmatrix} 1 \end{pmatrix}$	(2)	3	小	<u></u> ====	Zキ+ニングPLUの価格入	力を強制しない	はい		
<u> </u>			\leq	18	/35	ホットルリンクテーフッル		リンク無し 次		
				- 現/	, 1 <u>ă</u>	戻る	決定			

■単価の設定

テンキー(赤い破線の囲み部)で単価を入力し、「単価」設定部(青い囲み部)を タッチします。

■課税方式の設定

「消費税の課税方式」設定部 (緑の囲み部)をタッチするごとに、"消費税 1 → 消費税 2 → 消費税 3 → 消費税 4 → 非課税 "と課税方式が変わるので、設定 する課税方式を選択します。

課税方式	税率	税種
消費税 1	10%	内税
消費税 2	10%	外税
消費税 3	8%	内税
消費税 4	8%	外税
非課税	非副	果税

設定が終了したら <決定> (赤い囲み部)をタッチします。



⑧ 以下画面に戻ります。他の部門を設定する場合は、手順 ⑥ (14/30 ページ)、
 手順 ⑦ (15/30 ページ)の手順で設定を繰り返します。

⑨ 全ての設定が終了したら <終了> をタッチします。

2019年 9	明15日 (E]) 0:50	000011	レシート発行	Ţ		メニュー(1)		
P03						5	やんりトメンテナンス設定	Ê	
担当-	-A					単価面選択		1st 🔳	前
					0			2nd 🗆	*
		7#+5	29°					3rd 🗆	<u> </u>
NH /###	±.:aa+ml -		+	, n ∘-	ı.»	2#+529*3-1*			
「単価面」を入力	と進択して	ングコードンキ	-(こ9ッチしう	スキキニノク 」- こ下さい。		名称			
終了+-1 2++=>/7	にターチする *PLIIの誤ケコ	と全ての商 ₽を終了し;	品の設定 ます.	を確定して	ς				
強制解除	С	X/日時	訂正	担当者	面切替				
操作 ガイド	(7)	8	9	#/替	[部門]				
	\asymp	\ge	\asymp						
領収書	4	5	6	[取弓门	[締め]				
		\sim			0+				Ļ
	U	2	3		01				·/p
∓ − κ				現。	/稍				~
	U	00	U			終了	追加/訂正	削除	

6. <-> キーを非課税に設定する

ここでは、ご購入直後の <-> キーの位置で、設定方法をご説明致します。 <-> キーの位置を変更されている場合は、手順 ③、④ で、その <-> キーをタ ッチするようにして下さい。

《操作手順》

1	① 「モード」→「設定 3」とタッチします。										
2016年 ⁻ 旧当-	7月31日 (E -A	3) 8:52	000002	い小発行		<u>×ニュー(1)</u> モード					
					0 前	登録	戻	レシャマイナス			
					î	設定1	設定2	設定3			
					↓ 次	設定4	設定5	設定6			
強制解除	С	X/日時	訂正 中止	担当者	面切替	設定11	設定12	設定13	設定16		
操作 ガイド	7	8	9	#/替	[87]]						
領収書	4	5	6	[取引]	[締め]	点検	精算	₹7-9°+-			
戻	1	2	3	小	#	クラクジ体計	0007###	+_L_1000/57	054-1 *		
€−ド	0			現	预	1771/小乗訂	177172乗計	итту U7 74	1-0-10		

② 「3. 各キーへの設定」をタッチします。

20104-7		17 0.33	000002	U7 1961				<u> </u>			
P03 担当-	-A						PLU0010	PLU0020	PLU0030	PLU0040	PLU0050
		設定日	3		0		PLU0009	PLU0019	PLU0029	PLU0039	PLU0049
1.商	1.商品設定						PLUOOOB	PLU0018	PLU0028	PLU0038	PLUOO48
3.各	ヨ 有 政 定 キーへの 設定	È					PLU0007	PLU0017	PLU0027	PLU0037	PLU0047
4.19	◎機能の設	定 	No	諚	次		PLU0006	PLU0016	PLU0026	PLU0036	PLU0046
強制解除	С	X/日時	訂正 中止	担当者	面切替	*	PLU0005	PLU0015	PLU0025	PLU0035	PLU0045
操作 ガイド	7	8	9	#/替	[87]]	PLU0004	PLU0014	PLU0024	PLU0034	PLUOO44
領収書	4	5	6	[取引]	[締め]]	PLU0003	PLU0013	PLU0023	PLU0033	PLU0043
展 一	戻 1 2 3 小 8						PLU0002	PLU0012	PLU0022	PLU0032	PLU0042
€−ド		00	\bigcirc	現	預		PLU0001	PLU0011	PLU0021	PLU0031	PLU0041

20134 3/1230 (/1/ 12:41	000002	P2 12011		~-	- <u> </u>			
P03 担当-A			PLU0010	PLU0020	PLU0030	PLU0040	PLU0050	
	の設定		0	PLUODO9	PLU0019	PLU0029	PLU0039	PLU0049
1.取引件- 2 メモリーフリーファングション							PLU0038	PLUOO48
2.70777777775			Ļ	PLU0007	PLU0017	PLU0027	PLU0037	PLU0047
戻る	Noŧ	諚	次	PLU0006	PLU0016	PLU0026	PLU0036	PLUDO46
	市 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	担当者	面切替	PLU0005	PLU0015	PLU0025	PLU0035	PLUO045
操作 7 8	9	#/替	[879]	PLU0004	PLU0014	PLU0024	PLU0034	PLU0044
領収書 4 5	6	[取3]]	[締め]	PLUODO3	PLUD013	PLU0023	PLU0033	PLUDO43
展 1 2	Ħ	PLU0002	PLU0012	PLU0022	PLU0032	PLU0042		
Ψ-F 0 00		現⁄	一預	PLU0001	PLU0011	PLU0021	PLU0031	PLUDO41

③ 「1. 取引キー」をタッチします。

④ <取引> をタッチします。

20134-	37F123CD ()=	1/ 12+44	000002	P2=P3E1.	J			- <u>1</u> -m		
P03 担当	-A					PLU0010	PLU0020	PLU0030	PLU0040	PLU0050
-		取弓	+-		0	PLU0009	PLU0019	PLU0029	PLU0039	PLUOD49
設定し							PLU0018	PLUDO28	PLU0038	PLUOD48
面切智 終了+ 	計-(こ9ヵチす -(こ9ヵチする	ると面切着 と設定を終	音を行えま 冬了します	ब. •		PLU0007	PLU0017	PLU0027	PLU0037	PLU0047
	終了			面切替		PLU0006	PLU0016	PLU0026	PLU0036	PLUOD46
強制解除 [С	X/日時	태 면 면	担当者	面切替	PLU0005	PLU0015	PLUDO25	PLU0035	PLUOD45
操作 ガイド	7	8	9	#/替	[889]]	PLU0004	PLU0014	PLU0024	PLU0034	PLUO044
領収書	4	5	6	[取引]	[締め]	PLU0003	PLU0013	PLU0023	PLU0033	PLU0043
戻	展 1 2 3 小計				#	PLU0002	PLU0012	PLUDO22	PLU0032	PLUOD42
τ−ド	モード 0 00 . 現/預				⁄預	PLU0001	PLU0011	PLU0021	PLU0031	PLU0041

	000000		_	-				
P03						[取引]		
担当-A			0		入金	出金	出金	
Ţ	取弓 +			単価切替 単価照			¥	
四字! たいたになず! て	設定したいキーに多利してください						%-	
面切替+-(こ9-)チすると面 終了+-(こ9-)チすると面	■切替+-(C9-)チすると面切替を行えます。 約7+-(C9-)チすると取完を終了します。						クーホ°ン	
							?°+-71	
終了	終了面切替							
	時中止	担当者	面切替					
操作 7 8		#/替	[音牌引]					
領収書 4 5	<u> </u>						閉じる	
展 1 2	3	小	: :+	PLU0002	PLU0012	PLU0022	PLU0032	PLU0042
₹- F 0 00		現	⁄預	PLUDOD1	PLU0011	PLU0021	PLUDO31	PLU0041

 ⑥「消費税の課税方式」をタッチするごとに、"消費税1→ 消費税2→消費税3
 → 消費税4→全て→非課税"と課税方式が変わるので、「非課税」を 選択し<決定>をタッチします。

2019年 9月23日(月) 12:52 000002 レット発行 0030-02	- LTT		名称	—
0	名称 ポイント対象にする (よし	前 ↑	ポイント対象にする	(よい
取引キー 9ッチスクリーンのキーのキャラクターの変更は、	このキーを単品収集する (は) 「戻」モート*での操作ができる (は)		このキーを単品収集する	(よい
「設定4」で設定して下さい。	豆飯」 (+) この操作のできる (よ) 貴税の課税方式 非課 春仕料の計算をする (+)		「戻」モードでの操作ができる	(よい
	小計がれれになることを認める いいえ 入力できる最大金額の桁数 [「登録」モードでの操作ができる	(よい
	 → 計+-の後での操作ができる はい 単品登録後の操作ができる はい 		消費税の課税方式	非課税
<u>ガイト</u> 7 0 9 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			奉仕料の計算をする	(よい
展 1 2 3 小計		Ļ		
	- 戻る 決定	×		

⑦ 設定が終了したら <終了> をタッチします。

2019年!	2019年 9月23日(月) 12:44 000002 レシト発行						, 옷을	:==(1)		
P03 担当-	P03 担当-A						PLU0020	PLU0030	PLU0040	PLU0050
		In a	14		0	PLUOOO9	PLU0019	PLU0029	PLU0039	PLU0049
設定し	10/51F- 設定したいキーにタッチしてください。						PLU0018	PLU0028	PLU0038	PLUOD48
面切替 終了‡-	キーに୨ッチす に୨ッチする	るど面切宿 と設定を終	疹を行えま §了します	ब. •		PLU0007	PLU0017	PLU0027	PLU0037	PLU0047
	終了			面切替		PLU0006	PLU0016	PLU0026	PLU0036	PLUOD46
強制解除	С	X/日時	訂正中止	担当者	面切替	PLU0005	PLU0015	PLUDO25	PLU0035	PLUOD45
操作 ガイド	7	8	9	#/替	[889]]	PLU0004	PLU0014	PLU0024	PLU0034	PLU0044
領収書	4	5	6	[取引]	[締め]	PLU0003	PLU0013	PLU0023	PLU0033	PLU0043
戻	展 1 2 3 小計				#	PLU0002	PLU0012	PLUDO22	PLU0032	PLUOD42
τ−ド	0	00		現	⁄預	PLU0001	PLU0011	PLU0021	PLU0031	PLU0041

7. 取引シンボル文字を設定する

税テーブル1 ~ 税テーブル4 の取引シンボル文字を、以下の通り設定します。

(軽減税率対応のため、税テーブル 3、税テーブル 4 の取引シンボル文字を、以下の 通り「※」に設定します)

テーブル	設定文字	備考
税テーブル 1	設定無し(空白)	
税テーブル 2	全角で「外」	
税テーブル 3	全角で「※」	軽減税率用税テーブル
税テーブル 4	全角で「※」	軽減税率用税テーブル

《操作手順》

①「モード」→「設定 2」とタッチします。



②「3. その他」をタッチします。

2016年 7	月31日(日) 9:38	000003	いト発行	r i		メニ	(1) – L		
P02 担当-	A					PLU0010	PLU0020	PLU0030	PLU0040	PLU0050
					0	PLU0009	PLU0019	PLU0029	PLU0039	PLU0049
1.商。	品名	設定2	2		前 ↑	PLUODO8	PLU0018	PLU0028	PLU0038	PLUOD48
2.×)(3.そ(£−9 の他					PLU0007	PLU0017	PLU0027	PLU0037	PLU0047
			Not	暄	次	PLU0006	PLU0016	PLU0026	PLU0036	PLU0046
強制解除	С	X / 日時	訂正中止	担当者	面切替	PLUODOS	PLU0015	PLU0025	PLU0035	PLUOD45
操作 ガイド	7	8	9	#/替	[8699]	PLU0004	PLU0014	PLU0024	PLU0034	PLUOD44
領収書	4	5	6	[取弓]	[締め]	PLU0003	PLU0013	PLU0023	PLU0033	PLU0043
戻		2	3	小	8+	PLU0002	PLU0012	PLU0022	PLU0032	PLU0042
€−ド		00	\bigcirc	現/	預	PLU0001	PLU0011	PLU0021	PLU0031	PLU0041

」2016年7月31日(日) 9:46 UUUUU3 L2→発行 メニュー(1)									
P02 担当-A				PLU0010	PLU0020	PLU0030	PLUO040	PLU0050	
<u>ج</u> ر	の他		0	PLU0009	PLU0019	PLU0029	PLU0039	PLU0049	
5.客層			<u>₽</u> リ ↑	PLU0008	PLU0018	PLU0028	PLU0038	PLUO048	
6.7-7"ル分析 7.GT				PLU0007	PLU0017	PLU0027	PLU0037	PLUOD47	
8.固定キャラフワー 戻る	Not	指定	次	PLU0006	PLU0016	PLU0026	PLU0036	PLU0046	
強制解除 C X/日	時中止	担当者	面切替	PLU0005	PLU0015	PLU0025	PLU0035	PLUO045	
操作 ガイド 7 8		#/替	[部門]	PLUODO4	PLUD014	PLUOD24	PLUDO34	PLUOD44	
領収書 4 5	6	[取弓]	[締め]	PLU0003	PLU0013	PLU0023	PLU0033	PLUOD43	
展 1 2		ılı	8+	PLU0002	PLU0012	PLU0022	PLU0032	PLUOD42	
€- K 0 00		現/	/預	PLU0001	PLU0011	PLU0021	PLUDO31	PLUOD41	

③「8. 固定キャラクター」をタッチします。

④ 4 レコード目をタッチします。

2019年 6月15日(土) 20:57 000003 レシト発行	×===(1)	
P02	固定非+779-	固定キャフソケー
	1.¥3件/** 前	
U	2.点名枚***	
その他	3.点 使用中	1.¥创件 / **
	4.外外	
	5.# 3F*	0 Extensionale
	6.\$***	Z,点:冶权** *
	7. 戻 REG-	
	8. P nn点検精算	2 占
確制解除 C X 日時 訂正 相当者 面切替	9.電卓練習MGR	
	10.合計	
操作 7 8 9 #/替 [部門]	11.お預り	4. 外外
	12.お 釣	
領収書 4 5 6 [取引] [締め]	13.合計	
	14.トレーニング	5.# J⊨≭
展 1 2 2 3 1 小計	15.値引	
	16通信中 次	ር
	戻る Not指定	Ο. Ψ ^ ^ ^
	Rot Main France Rot	6.\$***

⑤ 文字入力モードになります。

2019年	6月15日(±) 21:1	2 000	DO3 レシート	発行			メニュ	-(1)		
		漢あ	5								
_ 外	外			10							
		18		1Z							
0004	-23 外	外									
中止	h	6	や	ŧ	(ţ	†ij	ħ	đ	か	æ	全文字 クリア
横倍	×	ų	Þ	д	잔	(2	5	L	ŧ	6	一文字
英数 記号	٠	Ń	4	ť	Ś	ø	ŋ	ţ	<	Ð	クリア
かな カナ	* •	n	わ	め	~	ね	τ	セ	け	え	油中
217 h	-	3	を	ŧ	(₹	Ø	ځ	£	IJ	お	决准
- 7 J F	無変換		スペ	-7		単漢字 前候補	変換 次候補	変換	確定	4	→

6	「夕	\ ₩	※_	2	文字	入习	力を	しま	ます。	,						渓	あ						
												3	ት×	(X									
													1		0	B			1	2			
2019年	6月15日((±) 21:1	12 000	003 L9-	▶発行			XEB	-(1)			2019年	6, 122日(±) 18:0	1 000	002 니카나	発行			ح 二 ×	-(1)		
_ 外	·外	漢ā 78	ち	12			_	_	_	_		<u>外</u>	• ***	漢ð 18	5	12							
0004	-23 外	外										0004	-23 外》	**		12							
中止	h	6	tÞ	ŧ	(‡	Ťā.	tc.	đ	か	ð	全文字 クリア	中止	h	6	や	#	(‡	ta.	tc.	đ	か	æ	全文 クリ
横倍		6	Þ	д	잔	(5	ち	L	ŧ	ω	一文字	横倍		9	Þ	д	잔	(5	ち	L	ŧ	6	-文
英数 記号	•	3	۲	t	Å	ಹ	7	す	<	5	クリア	英数 記号		3	Ł	೮	,ŝ,	æ	7	ţ	<	5	20
かな カナ	* •	n	わ	め	~	ね	τ	ŧ	(7	え	油安	かな カナ	• •	n	わ	Ø	~	ね	τ	ť	(†	え	(±s
517 k	-	3	を	ŧ	(₹	Ø	Ł	£	Ę	お	i ja	207 k	-	3	を	ŧ	(₹	Ø	ح	£	Ē	お	00
97r	無変換		^ح			単漢字 前候補	変換 次候補	変換	確定	~	→	97r	無変換		スペ			単漢字 前候補	変換 次候補	変換	確定	←	-
																							_

■ポイント

<英数記号> をタッチするたびに「英語全角」→「英語半角」→「記号」と ・モードが切替わります。「記号」のモードで <シフト> キーをタッチすると「※」 が表示されます。 2019年 6月22日(土) 18:05 000002 レント発行

外	**	Aa	3								
	<u>~~</u> ()8		12							
0004-	-23 外>	**									
中止	ſ	1	ſ	1	+	-	±	×	÷	=	全文字 クリア
橫倍	¥	<	>	N	IV	~	<i>.</i>	ð	Ŷ	۰	一文字
英数 記号			₹	ĉ	¥	\$	¢	£	%	#	クリア
かな カナ	&	*	0	§	☆	*	0	•	ø	\$	(h.s.)
271	•			Δ	•	∇	•	*			<i>incle</i>
99 F			スペ	-2						+	→

⑦ 4 レコード目が「外※※」であることを確認し <戻る> をタッチします。

2019年 6月22日(土) 18:09 000002 レシート発行	メニュー(1)		
P02	固定#+579-		回定#+7/ター
— 担当—A	1.¥创件 / **	前	
0	2.点名枚***	1	1.¥ 副件 / **
その他	3.点 使用中		
	4. 外※※		9 占 2 枝 ★ ★ ★
	5.# JE*		Z IAWEI X ^{aar} I
	Б.\$***		3.占 体田山
	7. 戻 REG-		5.点 灰而干
	8.P nn点検精算		
強制解除 C X / 日時 訂正 担当者 面切替	9.電卓練習MGR		4. 2PXX
	<u>10.合計</u>		
操作 7 8 9 #/替 [部門]	11.お預り		J.# ∌F*
	■ 12.お 釣		
領収書 4 4 5 4 6 [取引] [締め]	13.合計		
	14.トレーニング		
	15.値引		
	16通信中	次	
	戻る No指定	2	

8. 固定合計器の文字を設定する

取引レシートや点検/精算レポートに印字される固定合計器の文字を、軽減税率対象の 分がどれになるか分かりやすくするため、以下の通り固定合計器の文字を設定 します。

(青文号	(青文字の通りに設定します)									
No.	印字項目	設定されている文字	変更する(設定する)文字							
1	税テーブル3の課税額	内税対象計 2	内税対象計※							
2	税テーブル 3 の税額	内税 2	内税※							
3	税テーブル 4 の課税額	外税対象額 2	外税対象額※							
4	税テーブル 4 の税額	外税額 2	外税額 ※							

《操作手順》

①「モード」→「設定 2」とタッチします。



②「3. その他」をタッチします。

2016年 7月	318 (E) 9:38	000003	レシト発行	r		メニ	(1)		
P02 担当-/	4					PLU0010	PLU0020	PLU0030	PLU0040	PLU0050
		eq			0	PLU0009	PLU0019	PLU0029	PLU0039	PLUOD49
1.商品	14	設定と				PLU0008	PLU0018	PLU0028	PLU0038	PLU0048
2.×ッセ 3.その	-91 D他				_ ↓	PLU0007	PLU0017	PLU0027	PLU0037	PLU0047
			Noł	龍定	次	PLU0006	PLU0016	PLU0026	PLU0036	PLUOD46
強制解除	С	X/日時	訂正中止	担当者	面切替	PLU0005	PLU0015	PLU0025	PLU0035	PLU0045
操作 ガイド	7	8	9	#/替	[音閉門]	PLU0004	PLUO014	PLU0024	PLU0034	PLUOD44
領収書	4	5	6	[取引]	[締め]	PLU0003	PLU0013	PLU0023	PLU0033	PLU0043
	1	2	3	小	81	PLU0002	PLU0012	PLU0022	PLU0032	PLU0042
ŧ-ド	0			現/	⁄預	PLU0001	PLU0011	PLU0021	PLU0031	PLUOD41

2016年 7月31日(日) 10:32 000004 以小発行 メニュー(1)										
P02 担当-A				PLU0010	PLU0020	PLU0030	PLU0040	PLU0050		
ፖ ወ#	ł		0	PLU0009	PLU0019	PLU0029	PLU0039	PLUO049		
1.回走台时段							PLU0038	PLUO048		
3.以"担当者	5) "担当者					PLU0027	PLU0037	PLU0047		
4.8曜日別集計 戻る	4.曜日別集計 戻る No指定					PLUOO26	PLU0036	PLUOO46		
強制解除 C X/日時	訂正 中止	担当者	面切替	PLUODOS	PLU0015	PLU0025	PLU0035	PLU0045		
	9	#/替	[879]	PLU0004	PLU0014	PLU0024	PLU0034	PLU0044		
領収書 4 5	6	[取引]	[締め]	PLUCOCC3	PLU0013	PLU0023	PLU0033	PLU0043		
	展 1 2 3 小計				PLU0012	PLU0022	PLU0032	PLU0042		
₹- K 0 00		現	預	PLU0001	PLU0011	PLU0021	PLU0031	PLU0041		

③「1. 固定合計器」をタッチします。

④ 47、48、50、51 の各レコードに、指定の文字を設定します。

2019年 5月15日(土) 22:03 000003 13-F発行 P02	メニュ・ 固定行	-(1) }tt#		Г	46.外税免税額	
担当-A	40.顧客林°イ가		前		10171700701708	
0	41.内税対象計					
その他	42.内税		·		47.内柷对家計と	
	43.内税免税額					
	44.外税対象額				40 内形つ	
	45.外税額				40.1/1作元乙	
	46.外税免税額			H		
	47.内税対象計2				49.内税免税額 2	
猫制解除 C X 日時 訂正 相当素 面切替	48.内税2					
	49.内税免税額2					
操作 7 8 9 #/替 [部門]	50.外税対象額2				50.外柷对家額2	
	51.外税額2					
領収書 4 5 6 [取引] [締め]	52.外税免税額2				E1 从1光南の	
	□ 53,消費税合計				コニット作兄谷貝と	
展 1 2 2 3 小計	54.非課税合計		*	H		
	55.奉仕料		欠		52 外税免税額2	
	戻る	No指定			27. M.	

各レコードをタッチすると文字入力モードになるので、指定の文字を設定します。

設定する文字は、以下の通りです。(青文字の通りに設定します)

レコード No.	印字項目	初期設定値	設定変更する文字
47	税テーブル 3 の課税額	内税対象計2	内税対象計※
48	税テーブル 3 の税額	内税 2	内税※
50	税テーブル4の課税額	外税対象額2	外税対象額※
51	税テーブル 4 の税額	外税額2	外税額※

P02 担当-A	固定合計器 40.顧客ホ°イハ	46.外税免税額
0 その他	41.内税対象計 1 42.内税 1 43.内税金計算 1	47.内税対象計※
	43.F かししつしゅ 44.外税対象額 45.外税額 10.1分元のまた	48.内税※
電制解码 C X / 日時 訂正 相当者 面切图	45.分校免税额 47.内税対象計※ 48.内税※	
	49.内税免税額2 50.外税対象額※ 51.外税額※	50.外税対象額※
領収書 4 5 6 [取引] [締め	52.外税免税額2 53.消費税合計 54.非難約合計	51.外税額※
モード 0 00 . 現/預	J. J. STORWLG BI 次 55.奉仕料 次 戻る Not指定	52.外税免税額2

⑤ 47、48、50、51 の各レコードが、指定の文字を設定されていることを確認し
 <戻る> をタッチします。

9. ボトムメセージの文字を設定する

ボトムメッセージ機能を使用し、レシートの下部に"注) ※は軽減税率適用"と文字を 設定します。ここでの設定は事前設定で、新消費税率の施行日当日開店前に「ボトム メッセージを印字する」の設定をすることにより、印字されるようになります。

《操作手順》

す。	5
	す。



② 「2. メッセージ」をタッチします。

0.00										
P02 担当-	-A					PLU0010	PLU0020	PLU0030	PLU0040	PLU0050
		也完	>		0	PLU0009	PLU0019	PLU0029	PLU0039	PLUOD49
1.商	品名	BKAL I			RU 	PLUODO8	PLU0018	PLU0028	PLU0038	PLUOD48
3.そ	の他					PLU0007	PLU0017	PLU0027	PLU0037	PLU0047
			Not	諚	次	PLU0006	PLU0016	PLU0026	PLU0036	PLUO046
翁制帅邵涂	С	X/日時	訂正 中止	担当者	面切替	PLUCOOS	PLU0015	PLU0025	PLU0035	PLUOD45
操作 ガイド	7	8	9	#/替	[部門]	PLU0004	PLU0014	PLU0024	PLU0034	PLU0044
領収書	4	5	6	[取引]	[締め]	PLU0003	PLU0013	PLU0023	PLU0033	PLU0043
戻	1	2	3	小	8+	PLU0002	PLU0012	PLU0022	PLU0032	PLUOD42
€−ド		00	\bigcirc	現/	⁄預	PLU0001	PLU0011	PLU0021	PLUDO31	PLUOD41

2013年 6月22日(土) 22:42 000008	D/TEPENI			~-	- <u></u> u)		
P02 担当-A			PLU0010	PLU0020	PLU0030	PLU0040	PLU0050
x+12-9*		0	PLU0009	PLU0019	PLU0029	PLU0039	PLUO049
1.03°×vb=v° 2.77=tu1.veb=tr		1	PLUCOOS	PLU0018	PLU0028	PLU0038	PLUOD48
3.#*\LX=D=D*		PLU0007	PLU0017	PLU0027	PLU0037	PLUOD47	
4.後いト 戻る Not	靛	次	PLUDODG	PLU0016	PLU0026	PLU0036	PLUOD46
	担当者	面切替	PLU0005	PLU0015	PLU0025	PLU0035	PLUOD45
操作 ガイド 7 8 9	#/替	[音称9]]	PLUOOD4	PLUOD14	PLU0024	PLUDO34	PLUOD44
領収書 4 5 6	[取弓]]	[締め]	PLUCOD3	PLU0013	PLU0023	PLU0033	PLUOD43
展 1 2 3	小	\$†	PLU0002	PLU0012	PLU0022	PLU0032	PLUOD42
	現/	預	PLU0001	PLU0011	PLU0021	PLU0031	PLUOD41

③「3. ボトムメッセージ」をタッチします。

④ 2 行目のボトムメッセージ文字設定部をタッチします。

2019年 6月22日(土) 22:45 000008 レシト発行	メニュー(1)
P02	#*\LX>b=?*
担当-A	1. 前
0	2.
X+10-9*	з.
	4.
	5.
	6.
操作 7 8 9 #/替 [部門]	
領収書 4 5 6 [取引] [締め]	
展 1 2 3 小計	⊒ ⊇
モード 0 00 . 現/預	戻る No指定

⑤"注)※は軽減税率適用"と文字入力し <決定> をタッチします。

2019年	6月22日(±)22:5	0 0000	008 レシート	発行			メニュ	-(1)		
(は軽	減税率	漢す <u>適用</u> 20	5	40							
0014-	-34										
中止	h	6	ţÞ	#	(t	ta	tc.	さ	か	æ	全文字 クリア
横倍		6)	Þ	д	v	C	ち	L	き	6	一文字
英数 記号	۰	Z	9+	t	\$	あ	ŋ	す	<	5	クリア
かな カナ	× •	h	わ	め	~	ね	τ	ŧ	け	え	
2001	-	3	を	ŧ	(₹	Ø	لح	£	ij	お	决定
27F	無変換		スペ	ース		単漢字 前候補	変換 次候補	変換	確定	←	→

2019年 6月22日(土) 22:54 000008 レシート発行	メニュー(1)	
P02	本。トムメッセージ。	ホットイスシュローシュ
<u>担当-A</u>	1. 前	
U	2.注)※は軽減税率適用	1.
X90-9*	3.	
	4. 5.	2.注)※は軽減税率適用
	6.	3.
強制解除 C X/日時 訂正 担当者 面切替		4.
操作 ガイド 7 8 9 #/替 [部門]		5.
領収書 4 5 6 [取引] [締め]	2	6.
展 1 2 3 小計		
モード 0 00 . 現/預	」 戻る No指定	

⑥ ボトムメッセージの文字設定部 2 行目に"注) ※は軽減税率適用"と設定されてい ることを確認し <戻る> をタッチします。

10. ボトムメッセージを印字する設定をする

設定したボトムメッセージ"注)※は軽減税率適用"を印字させるように設定します。

《操作手順》

①「モード」→「設定 3」とタッチします。

2016年 7	月31日(E) 8:52	000002	レシト発行	ī		メニュー	(1)	
							÷	- K	
担当-	A								
						登録	戻	しシ。マイナス	
					BU				
					1	設定1	設定2	設定3	
					Ţ				
					次	設定4	設定5	設定6	
強制解除	С	X/日時	訂正 中止	担当者	面切替	設定11	設定12	設定13	設定16
操作 ガイド	$\overline{7}$	8	9	#/替	[音即9]]				
OT IT als	\succeq	\succeq	\succeq	(Rolling)		古絵	*****	72-010-	
	4	5	6		L\$9809.1	Ante	18.97	NF 2 F	
戻		2	3	小	# †				
∓ −ド	$\mathbf{\tilde{\mathbf{a}}}$	\sim	\succeq	現	/%8	インラインX集計	インラインZ集計	オ−トフ°ログラム	CFカート *
		00	-	-70	35				

②「4.レジ機能の設定」をタッチします。

2016年	/月31日(E) 8:55	UUUUUZ	レント・第二	r		×-	12-(D)		
P03 担当-	A					PLU0010	PLU0020	PLU0030	PLU0040	PLU0050
		設定の	3		0	PLU0009	PLU0019	PLU0029	PLU0039	PLU0049
1.商	品設定				1	PLUCCOS	PLU0018	PLU0028	PLU0038	PLU0048
2.但 3.各	ヨ 由 政 止 キーへの 設分	Ē				PLU0007	PLU0017	PLU0027	PLU0037	PLU0047
4.19	*機能の設	定	Noł	諚	次	PLU0006	PLU0016	PLU0026	PLU0036	PLU0046
強制解除	С	X/日時	訂正中止	担当者	面切替	PLU0005	PLU0015	PLU0025	PLU0035	PLU0045
操作 ガイド		8	9	#/替	[音牌9]	PLU0004	PLU0014	PLU0024	PLU0034	PLU0044
領収書	4	5	6	〔取弓 〕	[締め]	PLU0003	PLU0013	PLU0023	PLU0033	PLU0043
戻 □		2	3	小	8+	PLU0002	PLUD012	PLU0022	PLU0032	PLUO042
モード	0	00	\bigcirc	現	⁄預	PLU0001	PLU0011	PLU0021	PLU0031	PLUOO41

2019年 6月22日(\pm) 23:13	000009	リット発行	<u>,</u>		×=	(1) – L		
P03 担当-A				PLU0010	PLU0020	PLU0030	PLUO040	PLU0050	
	しい。横郃	の設定			PLU0009	PLU0019	PLU0029	PLU0039	PLUOO49
1.全体設定				1	PLUCOOB	PLU0018	PLU0028	PLU0038	PLUOO48
3.1/21					PLU0007	PLU0017	PLU0027	PLU0037	PLU0047
4.ミックス&マッチ 戻る		No:	指定	次	PLU0006	PLU0016	PLU0026	PLU0036	PLU0046
強制解除		寺 訂正 中止	担当者	面切替	PLU0005	PLU0015	PLU0025	PLU0035	PLU0045
操作 ガイド 7			#/替	[879]	PLU0004	PLU0014	PLU0024	PLU0034	PLU0044
領収書 4	5	6	[取引]	[締め]	PLUCOCO3	PLU0013	PLU0023	PLU0033	PLUOO43
展 1	展 1 2 3 小		Ħ	PLU0002	PLU0012	PLU0022	PLU0032	PLU0042	
₹- K 0			現	⁄預	PLU0001	PLU0011	PLU0021	PLU0031	PLUOO41

③「1. 全体設定」をタッチします。

④「17. (1722) レシートメッセージ, 日付・時刻」をタッチします。

2019年 8	5月22日(土	23:16	000009	レジート発行	Г		, 지구 고	-(1)		
P03							全体	設定		
担当-	-A						3.(322)一連番号		0000000000	前
					0		4.(422)年号,在高制图	艮等	0000890000	
		レジ機能	の設定				5.(522)印字制御		0000000000	
							6.(622)強制操作,演算	睜	0000000000	
							7.(722)奉仕料計算		0001000000	
							8.(822)固定合計器の	印字1	0521037240	
							9.(922)固定合計器の	印字2	2730007700	
							11.(1122)9ッチ面		0000000000	
动制度招会	C	X /日時	訂正	相当者	面切替		13.(1322)インライン, オンライン		0020000000	
			中止				14.(1422)他国通貨		0020202020	
操作				#/替	[音牌門]	1	15.(1522)は°小印字1		0000000000	
	\leq	\leq	X				16.(1622)は°ート印字2		0000000000	
領収書	(4)	(5)	6	〔取弓1〕	[締め]	1	17.(1722)レシートメッセージ°,	日付·時刻	0099940001	
	\ge	\ge	\succeq			١	18.(1822)チェックトラッキンク>		0000000000	
戻	(1)	(2)	3	小	ŧ†		19.(1922)オー9°-		0000002000	Ľ.
T 1	\ge	\geq	\ge	70	/38	١	20.(2022)顧客管理		0300000000	次
r				現	79		戻る	No	指定	

16.(1622)レポート印字2	0000000000
17.(1722)レシートメッセージ,日付・時刻	0099940001
18.(1822)チェックトラッキンク [゙]	00000000000
19.(1922)オータ゛ー	0000002000
20.(2022)顧客管理	0300000000

⑤「レシートにボトムメッセージ」を"印字"に設定し <決定> タッチします。

2019年	6月22日(土	=) 23:25	000009	レシト発行	7	メニュー(1)		
P03						(1722)レジートメッセージ*,日作	寸·時刻	
担当-	-A					現金在高の申告を強制	いいえ	前
					0	貸在高の申告を強制	いいえ	H
		レジ機能	の設定			券在高の申告を強制	いいえ	Ľ
						信在高の申告を強制	いいえ	
						音閉門のX/Z(こ音閉門別客数	邦印字	
						音呼りのX/Z(こ音呼り別値引き金額	邦印字	
						レシート(こ日付・曜日	印字	
						電子ジャーナルに日付・曜日	印字	
24年11月22日余	C	X /日時	訂正	相当者	面切替	レシート・電子ジャーカルに一連番号	印字	
			<u>- ΨЕ</u>			レシート(こ時刻)	印字	
操作 ガイド	(7)	8	9	#/替	[音閉門]]	電子ジャーナルに時刻	印字	
	\leq	\leq	\mathbf{X}			レシートの同一商品を集計する	いいえ	
領収書	(4)	(5)	6	〔取弓门〕	[締め]	レシートのロコ*メッセージ*	画像メゥセージ□	
	\ge	\ge	\asymp				文字メッセージ ■	L
戻	(1)	(2)	3	- 小	81	レシート(こコマーシャルメッセーシ)	非印字	Ě
т., К			\sim	10	/35	レシート(こま~トムメッセージ~	EDR	次
r				現.	, lä	戻る	決定	

レシートのロコ゛メッセーシ゛	画像メッセージ□		
	文字メッセージ ■		
レシート(こコマーシャルメッセーシ゛	非印字		
レシート(こホ*トムメッセーシ*	印字		
 戻る	 決定		

11. 点検/精算レポート固定合計器印字制御の設定する

初期状態の設定では点検/精算レポート印字において、税テーブル 1 と税テーブル 2 の課税対象額、課税額しか印字しません。税テーブル 3 と税テーブル 4 の課税対象額、税額も 印字するように設定します。

《操作手順》

①「モード」	→「設定 3」	とタッチします。
	000000 1 201792=	1 = /4 \

				÷-	- K	
担当-A						
		0	登録	戻	Lジ°マイナス	
		前	-			
		↑ T	設定1	設定2	設定3	
		↓ 次	設定4	設定5	設定6	
	担当者	面切替	設定11	設定12	設定13	設定16
操作 ガイド 7 8 9	#/替	[88門]]				
領収書 4 5 6	[取引]	[締め]	点検	精算	77-9°+-	
	小	<u></u> #†				
τ- K 0 00 .	現/	/預	心かれ業計	わうわZ集計	オ−トフ°ログラム	CFカート [×]

②「4. レジ機能の設定」をタッチします。

20164 /	月町日に	1) 8:55	000002	レジート9元()	1		~-	. <u>_</u> _(I)		
P03 担当-	A					PLU0010	PLU0020	PLU0030	PLU0040	PLU0050
							PLU0019	PLU0029	PLU0039	PLU0049
1.商	1.商品設定						PLU0018	PLU0028	PLU0038	PLU0048
2.1回 3.各·	2.担当者設定 3.各+への設定						PLU0017	PLUDO27	PLU0037	PLU0047
4.19	*機能の設	Æ	No]	能定	次	PLU0006	PLU0016	PLU0026	PLU0036	PLUOO46
強制解除	С	X/日時	即正中止	担当者	面切替	PLU0005	PLU0015	PLU0025	PLU0035	PLU0045
操作 ガイド	7	8	9	#/替	[879]	PLU0004	PLU0014	PLU0024	PLU0034	PLU0044
			[取引]	[締め]	PLUCOCO3	PLU0013	PLU0023	PLU0033	PLU0043	
戻		2	3	小	81	PLU0002	PLU0012	PLUD022	PLU0032	PLU0042
€−ド	0	00	\bigcirc	現	⁄預	PLU0001	PLU0011	PLUDO21	PLU0031	PLUOO41

2016年7月31日(日) 9:05 00	UUUZ レジート完行			×-	. <u>_</u> _(I)		
P03 担当-A			PLU0010	PLU0020	PLU0030	PLU0040	PLU0050
しか機能の設定			PLU0009	PLU0019	PLU0029	PLU0039	PLU0049
1.全体設定		HU ↑	PLUCOOB	PLU0018	PLU0028	PLU0038	PLUOO48
2.祝率7-71		PLU0007	PLU0017	PLU0027	PLU0037	PLU0047	
4.ミックス&マッチ 戻る	4.ミックス&マッチ 戻る Not旨定					PLU0036	PLU0046
	正担当者	面切替	PLU0005	PLU0015	PLU0025	PLU0035	PLU0045
操作 ガイド 7 8	#/替	[音即号]	PLU0004	PLUOO14	PLUDO24	PLU0034	PLUOO44
領収書 4 5 日		[締め]	PLU0003	PLU0013	PLU0023	PLU0033	PLU0043
展 1 2 3		# 	PLU0002	PLU0012	PLU0022	PLU0032	PLU0042
€− K 0 00 .		預	PLU0001	PLU0011	PLU0021	PLU0031	PLUO041

③「1. 全体設定」をタッチします。

④ 「9. (922) 固定合計器の印字 2」をタッチします。

2016年 7	7月31日(E) 11:08	000005	いト発行	ī		حتــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	-(1)			
P03							全体設定				
担当-	A						3.(322)一連番号		0000000000	前	
					0		4.(422)年号,在高制队	等	0000890000		
		しり"機能	の設定				5.(522)印字制御		0000000000		
							6.(622)強制操作,演算	[等	0000000000		
							7.(722)奉仕料計算		0001000000		
							8.(822)固定合計器の	印字1	0521037240		
							9.(922)固定合計器の	印字2	2730007700		
							11.(1122)9+7面		0000000000		
祥制闻招徐	C	Х / 日時	訂正	相当者	而切替	1	13.(1322)インライン, オンライン		0020000000		
			<u>ΨЕ</u>				14.(1422)他国通貨		0020202020		
操作 ガイド	$\overline{}$	8	9	#/替	[部門]		15.(1522)L本°-ト印字1		0000000000		
	\leq	$\mathbf{\Xi}$	\mathbf{X}				16.(1622)レポート印字2		0000000000		
領収書	4	(5)	6	[取弓]]	[締め]		17.(1722)L9-Fx9t-9°,	日付・時刻	0099940001		
	\ge	\ge	\asymp				18.(1822)チェックトラッキンク*		0000000000		
戻	(\neg)	(2)	3	小 計			19.(1922)オータッー		0000002000	Ĥ	
T 12	\succ	\geq	\geq	18	/38	١	20.(2022)顧客管理		0300000000	次	
r			$\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{\mathbf{$	現/	Ϋ́́Η		戻る	No	指定		

⑤ 消費税 3、4の課税対象額と税額を「印字」に設定し <決定> をタッチします。

2016年 7月	31日 (E) 11:12	000005	レット発行	Ī		メニュー(1)		
P03							(922)固定合計器の印字:	2	
担当-A							消費税1の課税対象額と税額	印字	前
					0		消費税1の免税金額	非印字	-
		しジ*機能	の設定				肖費税2の課税対象額と税額	印字	Т
							肖費税2の免税金額	非印字	
							消費税3の課税対象額と税額	印字	
							消費税3の免税金額	非印字	
							消費税4の課税対象額と税額	印字	
							肖費税4の免税金額	非印字	
2台集()會容R金	C	X /日時	訂正	相当者	而切然		消費税の合計	印字	
	_		甲止				消費税の非課税合計	印字	
操作	7			#/替	[87]	1	奉仕料の合計	印字	
	\leq	\leq	Ľ				期間集計の精算時のGT1	邦印字	
領収書	4	5	6	[取弓]	[締め]		期間集計の精算時のGT2	抑哼	
	\prec	\ge	\ge			2	期間集計の精算時のGT3	邦印字	
展	1)	2	3	小	81		日計の精算時のGT1	邦印字	Ě
	\leq	\geq	\ge		/276	۲	日計の精算時のGT2	抑哼	次
t-r	0	00		垷	祖		戻る決	定	

	(922)固定合計器の印字2		
	消費税1の課税対象額と税額		印字
	消費税1の免税金額	ŧ	印字
1	消費税2の課税対象額と税額		印字
	消費税2の免税金額	ŧ	印字
	消費税3の課税対象額と税額		印字
	消費税3の免税金額	ŧ	印字
	消費税4の課税対象額と税額		印字
	消費税4の免税金額	Ę	印字

⑥ <戻る> をタッチします。

2019年 6月22日(土) 23:55 000010 レシート	発行	メニュー(1)	
0017-22	全体設定		
		3.(322)-連番号 000000000 6	前
	0	4.(422)年号,在高制限等 0000890000	-
レジ*機能の設定		5.(522)印字制御 000000000	1
		6.(622)強制操作,演算等 000000000	
		7.(722)奉仕料計算 0001000000	
		8.(822)固定合計器の印字1 0521037240	
		9.(922)固定合計器の印字2 2730007700	
		11.(1122)9ヶ河面 000000000	
端制腳線 C X / 中時 訂正 相当	考 面切葱	13.(1322)インライン、オンライン 0020000000	
		14.(1422)他国通貨 0020202020	
操作 7 8 9 #/	潜 [部門]	15.(1522)はやート印字1 000000000	
		■ 16.(1622)は。小印字2 000000000	
領収書 4 5 6 [取目	引] [締め]] 17.(1722)レシートメッセージ゛,日付・時刻 0099940005	
		18.(1822)7xv7h7v+7v7° 000000000	
_ 戻 【 1 】 2 】 3 】	小計	19.(1922)7-9*- 0000002000	
	*B /25	20.(2022)顧客管理 030000000 2	欠
	現/ 預	展る No指定	

